



9510076

TECHTRADE

Kartica mini PCIe modul 1xUSB Type-C 3.1 Gen 2
ženski Delock

NAVODILA ZA UPORABO

Delock Mini PCIe modul razširi vaš računalnik z enim notranjim USB tip-C vmesnikom.

Tehnične lastnosti:

- Priključki:
 - 1x Mini PCI Express, Rev. 1.2
 - 1x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen2 / USB 3.1 Gen2) tip-C ženski
 - 1x 2-pin napajalni priključek (5V)
- Vezni nabor: Asmedia ASM1142
- Vmesnik: PCI Express revision 2.0
- Oblika modula: Mini PCIe full size
- Hitrost prenosa podatkov do:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - PCI Express 5 Gbps
- Izhodno napajanje: 15W (5V / 3A)
- Podpira xHCI specifikacijo V1.1
- Združljiv z USB Attached SCSI Protocol (UASP) Rev. 1.0
- Hot Swap
- Podpira oddaljeno zbujanje preko USB (Remote wake-up)
- Temperatura delovanja: 0°C ~ 60°C
- Zaščita pred prekomernim tokom
- Podprti OS: Windows 7/8.x/10 32 in 64-bit, Linux ex Kernel 4.6.x



Paket vsebuje:

1x Mini PCIe modul, 1x Medij z gonilniki, 1x Napajalni kabel (ca. 20cm), 1x Navodila

Opomba:

Glede na trenutno specifikacijo USB.org smo prilagodili tehnične podatke USB 3 izdelkov. Nova poimenovanja že znanih USB specifikacij so bila spremenjena v USB 3.2 Gen1 (predhodno USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) in USB 3.2 Gen2 (predhodno USB 3.1 / USB 3.1 Gen2)

Namestitev

Opomba: Pred nakupom preverite, da ima vaša matična plošča računalnika Mini PCIe priključek.

- Izklopite vaš PC in ga odklopite iz električnega omrežja.
- Odstranite stranico ohišja računalnika.
- Modul priključite na matično ploščo in ga pritrdite na matično ploščo (za način pritrditve preberite navodila proizvajalca vaše matične plošče).
- Na kartico priključite napajanje z uporabo priloženega napajalnega kabla (za dodatno izhodno napajanje USB tip-C priključka).
- Stranico ohišja računalnika namestite nazaj.
- Računalnik priključite nazaj na električno omrežje.

Namestitev gonilnikov:

- Vključite vaš PC.
- Priloženi medij z gonilniki vstavite v CD enoto računalnika.
- Odprite Raziskovalca in izberite CD-drive\Asmedia\ASM1142\Setup.exe
- Sledite navodilom na zaslonu za namestitev potrebnih gonilnikov.
- Po zaključeni namestitvi ponovno zaženite vaš računalnik.
- Ko se računalnik ponovno zažene je kartica pripravljena na uporabo.

Firma in sedež podjetja

TRAGANT Handels- undBeteiligungsGmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA