



2140032

TECHTRADE

Napajalnik mobilni Baseus Power Bank 10.000,
22.5W, PD, QC3, SCP, črn

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus Power Bank Adaman polnilec z visoko kapaciteto vgrajene lithium-polymer baterije. Baterija kapacitete 10.000mAh poskrbi za večkratno polnjenje mobilnih telefonov ali pa tablice. Izhodna moč 22.5W in pa podpora standardov kot je PD 3.0 (Power Delivery) in QC 3.0 (Quick Charge) pa poskrbi za hitrejšo polnjenje naprav, ki ta standarda podpirajo.

Tehnične lastnosti:

- Možnost napajanja preko USB mikro-B, Apple Lightning ali USB tip-C priključka
- USB tip-C priključek lahko deluje kot vhodni ali izhodni priključek
- Digitalni LED zaslon v intervalu prikazuje izhodni tok, izhodno napetost in preostanek baterije Power Bank polnilca
- Vhodna moč:

Apple Lightning: 5V/2.0A, 9V/2.0A

USB mikro-B: 5V/2.0A, 9V/2.0A

USB tip-C: 5V/3.0A, 5.5V/3A (SCP), 9V/2.0A

- Izhodna moč:

USB1 (tip-A): 4.5V/5.0A, 5V/4.5A, 5V/3.0A, 9V/2.0A, 12V/1.5A

USB2 (tip-A): 4.5V/5.0A, 5V/4.5A, 5V/3.0A, 9V/2.0A, 12V/1.5A

USB tip-C: 5V/3.0A, 9V/2.0A, 12V/1.5A

USB tip-C + USB1 ali USB tip-C + USB2 ali USB1 + USB2: 5V/3.0A

Skupna izhodna moč USB1 + USB tip-C + USB2: 5V/3.0A

- Kapaciteta baterije: 10.000mAh / 3.7V 37Wh
- Izkoristek energije: $\geq 75\%$
- Podpora PD 3.0 (Power Delivery), QC 3.0 (Quick Charge) in Huawei SCP
- Zaščita pred preobremenitvijo
- Prenapetostna zaščita
- Zaščita pred pregrevanjem
- Zaščita pred kratkim stikom
- Barva: črna
- Material: aluminij

Paket vsebuje:

1x Power Bank polnilec, 1x Navodila

Vzdrževanje

Da bi Power Bank najboljšo in dolgo služil, upoštevajte nekaj osnovnih navodil:

1. Napolnite napravo vsake 3 mesece ko jo ne uporabljate.
2. Pazite da ne pride v stik z vlago ali korozijo.
3. Prvo polnjenje naj bo obvezno 5-8 ur.
4. Napajalnik se med polnjenjem baterije segreje, kar je normalno.
5. Vedno ga uporabite le z napravami, ki ne potrebujejo več kot 3A na USB vmesnikih.
6. Naprava uporabi Litijevo baterijo, pazite da ne povzročite kratkega stika z kovinskimi predmeti.

Uporaba

1. S pritiskom na gumb za vklop lahko preverite stanje baterije. Digitalni LED zaslon bo prikazal preostanek baterije. S ponovnim pritiskom na gumb za vklop pa preklapljate med preostankom baterije, izhodnim tokom in izhodno napetostjo.

Polnjenje power bank napajalnika: Uporabite USB mikro/USB tip-C/USB Lightning kabel za polnjenje. Lahko ga vklopite v USB 220V pretvornik(prva slika) ali uporabite prosto USB režo računalnika(druga slika), ter v mikro USB / USB tip-C / USB Lightning vhod napajalnika. Ko je baterija napolnjena bo na digitalnem LED zaslonu izpisana 100.

2. Polnjenje USB naprav: Uporabite USB kabel vaše naprave in ga vklopite v USB tip-A ali USB tip-C izhod(tretja slika).

Prva slika




Figure 1
Adapter Charging

Druga slika




Figure 2
USB Charging

Tretja slika




Figure 3
Charging Mobile phone

