



2140045

TECHTRADE

Napajalnik mobilni Baseus Power Bank
10.000 20W, brezžični PPCX010102 bel

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus Magnetic Wireless Power Bank je namenjen modelom serije iPhone 12 / 13 in novejših z podporo Apple Magsafe . Nanje se lahko poveže preko magnetov, kar zagotavlja popoln in močan oprijem, ter hiter in stabilen tok polnjenja. Polnilec lahko hkrati uporabljate žično in brezžično – polnite 3 naprave hkrati in pozabite na kratke stike ali pregrevanje...

S podporo za protokole hitrega polnjenja lahko naprava takoj napolni baterijo vašega mobilnega telefona. Pri žičnem polnjenju je njegova moč 20 W, pri brezžičnem pa 10 W. Polni lahko tudi 5 W naprave – slušalke in druge telefone, ki porabijo 7,5 W energije.

Ima dva priključka - USB 18 W FCP/QC izhod in USB Type C PD 20 W izhod in QC/PD 18 W vhod. Skupaj zagotavlja napetost 5 V/3 A. Pripomoček ustreza vsem standardom, tako da ga lahko vzamete s seboj na dopust, ko potujete z letalom. Popolnoma se prilepi na telefon in na zaslonu se prikaže stanje baterije. Način delovanja signalizira LED dioda na ohišju, ki utripa ob zaznavi tujka.

Najpomembnejše lastnosti

Magnetno adsorpcijsko polnjenje samo za serijo iPhone 12/13 in novejše z podporo Apple Magsafe

20W PD hitro polnjenje za Apple iPhone

Žični in brezžični način dvojnega polnjenja, primeren za večino mobilnih telefonov

PD in QC dvosmerno hitro polnjenje

Digitalni zaslon baterije z velikim zaslonom in indikatorjem brezžičnega polnjenja

Tehnične lastnosti

Vrsta baterije: polimerna litijeva baterija

Material: ABS+PC

Kapaciteta: 10000mAh/3,7V (37Wh)

Nazivna kapaciteta: 5800mAh (5V/2,4A)

Stopnja pretvorbe energije: ≥75%

Vhod tipa C: 5V/2,4A, 9V/2A 18W

Izhodna moč brezžičnega polnjenja: 5W/7,5W/10W

USB izhod: 5V/2,4A, 9V/2A, 12V/1,5A 18W

Izhod tipa C: 5 V/2,4 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,5 A 20 W

USB+Type-C: 5V/2,4A



Vzdrževanje

Da bi Power Bank najboljši in dolgo služil, upoštevajte nekaj osnovnih navodil:

1. Napolnite napravo vsake 3 mesece ko jo ne uporabljate.
2. Pazite da ne pride v stik z vlago ali korozijo.
3. Prvo polnjenje naj bo obvezno 5-8 ur.
4. Napajalnik se med polnjenjem baterije segreje, kar je normalno.
5. Vedno ga uporabite le z napravami, ki ne potrebujejo več kot 3A na USB vmesnikih.
6. Naprava uporabi Litijevo baterijo, pazite da ne povzročite kratkega stika z kovinskimi predmeti.

Uporaba

1.S pritiskom na gumb za vklop lahko preverite stanje baterije. LED zaslon prikazuje preostanek baterije napajalnika.

Polnjenje power bank napajalnika: Uporabite priloženi USB mikro/USB tip-C kabel za polnjenje. Lahko ga vklopite v USB 220V pretvornik(prva slika) ali uporabite prosto USB režo računalnika(druga slika), ter v mikro USB / USB tip-C vhod napajalnika. Vklopi se LED zaslon s prikazom stanja baterije. Ko je prikazano 100 je power bank napolnjen.

2. Polnjenje USB naprav: Uporabite USB kabel vaše naprave in ga vklopite v USB A-tip izhod(tretja slika).

Prva slika

Druga slika

Tretja slika




Figure 1
Adapter Charging




Figure 2
USB Charging




Figure 3
Charging Mobile phone

Firma in sedež proizvajalca: BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska