



8702012

TECHTRADE

Množilnik HDMI 2x1 Aten 4K VS182A

NAVODILA ZA UPORABO

Množilnik HDMI 2x1 Aten

Predstavitev

Množilnik HDMI 4K signala, podpira 3D, Deep Color in HDCP

1x HDMI vhod (source) do 2x HDMI izhoda (HDMI zaslona)

1x HDMI ženski video vhod, 2x HDMI ženski video izhod

Podpira Dolby True HD in DTS HD Master Audio

Ločljivost do Ultra HD 4kx2k(4096x2160) in 1080p Full HD

Prenos do 340MHz

HDMI 2.0, 1.4a, 1.4b, 1.3b in 1.1 kompatibilno

Ojačan signal za daljave do 15 metrov (24 AWG)

Kovinsko ohišje, Napajanje DC 5.3 V, 2 W

Paket vsebuje: 1x HDMI množilnik, 1x HDMI kabel, 1x Napajalni adapter, 1x Navodila za uporabo

Opis izdelka

Spredaj:

- 1.LED indikator izhodov
- 2.LED indikator vhoda
- 3.LED indikator napajanja

Zadaj:

- 1.Vhod za električno napajanje
- 2.HDMI vhod
- 3.HDMI izhodi

Namestitev

Enojna povezava

1. Z uporabo HDMI moški/moškega kabla povežite vaš množilnik z želeno napravo, ki ima VS182A/VS184A video vhod.
2. Na množilnik lahko priklopite tudi do 2 naprave z HDMI moškimi vmesniki na VS182A/VS184A izhode.
3. Sedaj množilnik s pomočjo napajalnika povežite še na AC električno omrežje.

Kaskadna povezava

1. Za vzpostavljanje več HDMI povezav je potrebna kaskadna povezava preko VS182A/VS184A
2. Za povezavo preprosto vaš množilnik povežite z drugim množilnikom preko moško/moškega HDMI kabla
3. Povezavo je potrebno vzpostaviti preko HDMI izhodne in HDMI vhodne enote.

Priporočena razdalja za prenos signala v visoki ločljivosti med povezanimi napravami v vseh ravneh kaskadne povezave je do 15m z visokokvalitetnim kablom debeline AWG24.

