



2150006

Napajalnik univerzalni za prenosnike
90W SBOX A-901

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka:

Napajalnik univerzalni samodejni za prenosnike 90W SBOX
Nadomesti vaš izgubljen ali poškodovan polnilec prenosnika
Izhodna moč od 15V do 19.5V, do 90 W
Možne izhodne moči 15/16/18.5/19/19.5 V
Vhoda napetost 110V-240V / do 1,8A
12 različnih zamenljivih vmesnikov za prenosnike, samodejno prilagajanje napetosti
Zaščita pred kratkim stikom, preobremenitvijo in prenapetostjo
Primeren za notesnike znamke Acer, Advent, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, IBM, Lenovo, Samsung, Sony, Toshiba ... (vendar ne za vse modele)
Paket vsebuje:
1x Univerzalni pretvornik, 12x Vmesnik za različne prenosnike,
1x Napajalni kabel, 1x Navodila



Opozorilo:

- Gretje pretvornika med uporabo je normalno.
- Hranite napajalnik na suhem in hladnem prostoru, ne izpostavljajte ga sončni svetlobi in pazite, da ni v bližini na vročino občutljivih materialov.
- Nikoli se ne dotaknite napajalnika ali napajalnega kabla z mokrimi rokami.
- Pazite, da ne pride v dostop otrokom.
- Kadar ni v uporabi ga odklopite iz električnega omrežja.
- Uporabljajte le originalne priložene dele, naprava ne deluje z dodatki drugega proizvajalca.

Priključitev naprave:

Ko izberete pravi vmesnik za vaš prenosnik, ga vstavite v kabel od napajalnika. Pazite da se z vašim prenosnikom ujema voltaža na vmesniku in da je znamka vpisana na kompatibilni listi vmesnikov (dosegljiva na www.techtrade.si ali v priloženih originalnih navodilih/ na embalaži, ki ni v slovenskem jeziku). Vključite priloženi dvopolni napajalni kabel v napajalnik. Vključite v vaš prenosnik. Vključite napajalni kabel v električno omrežje, vključila se bo dioda na napajalniku in pripravljeni ste za uporabo. Način prileganja vmesnika na napajalnik in v prenosnik. Poskrbite, da je vmesnik trdno v vašem prenosniku.



Firma in sedež proizvajalca:
SBOX TECHNOLOGY LIMITED
IMPORT, EXPORT, SALES & SERVICE
FLAT 906, 9/F., WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAU FOOK ST.
TSIM SHA TSUI, KOWLOON
HONG KONG

 M1 - 15V 6,3 x 3,0 mm	 M2 - 16V 5,5 x 2,5 mm	 M3 - 16V 6,5 x 4,4 mm 1.4 mm pin
 M4 - 18.5V 4,8 x 1,7 mm	 M5 - 19V 5,5 x 2,5 mm	 M6 - 19V 5,5 x 3,0 mm 1.4 mm pin
 M7 - 19V 5,5 x 2,1 mm	 M8 - 19.5V 6,5 x 4,4 mm 1.4 mm pin	 M9 - 19.5V 7,4 x 5,0 mm 0.7 mm pin
 M12 - 18.5V 7,4 x 5,0 mm 0.7 mm pin	 M13 - 19V 5,5 x 1,7 mm	 M21 - 19.5V 4,5 x 3,0 mm with center pin NEW! - HP tip