



**0025110**

Kartica PCI 2x serial 1x paralel St-lab

**TECHTRADE**

## NAVODILA ZA UPORABO

### Predstavitev

PCI kartica za vgradnjo v osebni računalnik, model I-420  
32-bit PCI vodilo  
2x serijski DSUB09 moški in 1x paralelni DSUB25 ženski vmesnik  
Podpira 2x16550 hitra Uart serijska vrata  
Enostavna Plug & Play namestitev  
Samodejna izbira IRQ in I/O naslova, Podpira IRQ delitev  
Hitrost serijskega prenosa podatkov do 1Mbytes/sek  
Hitrost paralelnega prenosa podatkov do 1.5 Mbytes/sek  
Multi-mode kompatibilna kartica (SPP, PS2, EPP, ECP)  
Podpora za OS Windows 2000/NT/XP/Vista 32/64bit, 7 32/64bit



### Lastnosti

- PCI skladen dvojni UART
- 16 bitni oddaja-sprejem FIFO
- 16 bitno FIFO (paralelna vrata)
- Programsko nastavljiva hitrost prenosa
- Modemska kontrola signala
- Skladnost z 16C550
- Multimodni skladni kontroler (SPP, PS2,EPP,ECP)
- PLUG & PLAY – avtomatska izbira IRQ in I/O naslova
- Prenos podatkov do 1 Mbyte/sekundo (serijska vrata)
- Prenos podatkov do 1.5 Mbyte/sekundo (paralelna vrata)
- Podpora za LINUX/DOS/Windows 95/98/ME/2000/NT/XP

### Namestitev strojne opreme

01. Izklopite računalnik in vse naprave, ki so priključene nanj.
02. Odstranite pokrov računalnika.
03. Poiščite prosti PCI vmesnik na matični plošči.
04. Previdno vstavite vašo kartico v režo in jo z vijakom pritrdite na ohišje.
05. Namestite pokrov in vklopite računalnik.

### Namestitev programske opreme WINDOWS XP

01. Pri zagonu Windows programa bo sistem samodejno zaznal novo strojno opremo.
02. V CD-ROM vstavite CD z gonilniki.
03. Izberite NAMESTI S SEZNAMA ALI Z DOLOČENEGA MESTA.
04. Izberite POIŠČI NAJBOLJŠI GONILNIK NA TEH MESTIH / VKLJUČI TO MESTO V ISKANJE.
05. Poiščite mapo z gonilniki na CD-ju. (X:\NETMOS\NM9XXX\WINXP).
06. OS bo samodejno prepoznal napravo: NETMOS 9835 PCI MULTI-I/O CONTROLLER.
07. Kliknite Vseeno nadalj in kliknite Dokončaj.
09. Operacijski sistem bo ponovno spoznal novo strojno opremo NETMOS PCI ECP PARALLEL PORT.
10. Ponovite korake od 03 do 05.
11. OS bo samodejno prepoznal napravo: NETMOS PCI ECP PARALLEL PORT
12. Kliknite Vseeno dokončaj.
13. Kliknite Dokončaj
14. Operacijski sistem bo ponovno spoznal novo strojno opremo NETMOS PCI SERIAL PORT.
15. Ponovite korake od 03 do 05.
16. Kliknite Vseeno nadalj
17. Kliknite Dokončaj
18. Po končani namestitvi gonilnikov boste v sistemskih lastnostih videli nameščeno novo napravo: MULTIFUNCTION ADAPTER/NETMOS 9835 PCI MULTI I/O CONTROLLER ter PORTS (COM&LPT) /NETMOS PCI SERIAL PORT, NETMOS PCI ECP PARALLEL PORT.
19. Za namestitev kartice v OS Windows ME/2000/Linux, preverite namestitven postopek na priloženem CD-ju.

### Firma in sedež podjetja

Sunrich Technology (H.K) Limited, Rm 1301, 13/F, Eastern Centre, 1065 King's Road, quarry Bay; Hongkong