



2140077

TECHTRADE

Baseus prenosna baterija 30.000mAh 65W
PowerBank bela PPLG000102

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus powerbank Overseas Edition z ogromno kapaciteto 30000mAh, rahlo futurističnim videzom in številnimi priključki, ki omogočajo polnjenje več naprav hkrati in z 65W PD podpira tudi polnjenje prenosnih računalnikov. Popoln spremljevalec mobilne opreme med različnimi potovanji, kampiranjem ali drugimi izleti.

Tehnične lastnosti:

Priklopi:

3x USB Tip A

1x USB Tip A(QC)

USB TipC PD

Mikro USB

Lightning

Kapaciteta baterije: 30.000mAh

- Digitalni LED zaslon prikazuje preostanek baterije Power Bank polnilca

- Vhodna moč:

Lightning - 5V/2.1A (max); micro USB - 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (max);

USB-C - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (max)

- Izhodna moč:

USB1/2/3 - 5V/3A; USB4 - 5V/4.5A(SCP), 4.5V/5A(SCP), 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A;

USB-C - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A;

USB1 + 2 + 3 - 5V/3A (max); USB4 + USB-C - 5V/3A (max);



Paket vsebuje:

1x Baseus Power Bank polnilec 65W, 1x USB TipC-C kabel 100W-5A, 1x Navodila

Vzdrževanje

Da bi Power Bank najboljši in dolgo služil, upoštevajte nekaj osnovnih navodil:

1. Napolnite napravo vsake 3 mesece ko jo ne uporabljate.
2. Pazite da ne pride v stik z vlago ali korozijo.
3. Prvo polnjenje naj bo obvezno 5-8 ur.
4. Napajalnik se med polnjenjem baterije segreje, kar je normalno.
5. Vedno ga uporabite le z napravami, ki ne potrebujejo več kot 3A na USB vmesnikih.
6. Naprava uporabi Litijevo baterijo, pazite da ne povzročite kratkega stika z kovinskimi predmeti.

Uporaba

1. S pritiskom na gumb za vklop lahko preverite stanje baterije. Digitalni LED zaslon bo prikazal preostanek baterije, trenutno izhodno moč, tok in napetost.

Polnjenje power bank napajalnika: Uporabite priloženi USB mikro/USB tip-C/USB Lightning kabel za polnjenje. Lahko ga vklopite v USB 220V pretvornik(prva slika) ali uporabite prosto USB režo računalnika(druga slika), ter v mikro USB / USB tip-C / Apple Lightning vhod napajalnika. Ko je baterija napolnjena bo na digitalnem LED zaslonu izpisana 100.

2. Polnjenje USB naprav: Uporabite USB kabel vaše naprave in ga vklopite v USB tip-A izhod(tretja slika).

Prva slika




Figure 1
Adapter Charging

Druga slika




Figure 2
USB Charging

Tretja slika




Figure 3
Charging Mobile phone

Firma in sedež proizvajalca: BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska