



8001174

TECHTRADE

IP Kamera-EZVIZ 4.0MP CS-C6W
brežžična, PT, Avdio, MikroSD

NAVODILA ZA UPORABO

Kamera: Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Hitrost zaklopa: Samoprilagodljiv zaklop; Min. osvetlitev: barvno 0.5Lux pri F2.0 (AGC ON), čb: 0Lux z vključenimi IR; Goriščna razdalja: 4.0mm @ F2.0; Vidni kot: H83°, V57°, D104°; Pritrditev objektiva: M12; Dan/Noč: IR Cut Filter s samodejnim preklopom; Digitalni zoom: 4x; DNR: 3D DNR; WDR: Digital WDR; BLC: Podprt; Obračanje kamere: 340°; Nagibanje kamere: 75°; IR doseg: do 10m; **Video:** Najvišja ločljivost: 2560×1440; Število sličic: 25fps; Video kodiranje: H.265/H.264; Bitna hitrost: do 4Mbps; **Zvok:** Vmesnik: Vgrajen mikrofoni in zvočnik; **Omrežje:** Komunikacija: 1* RJ45 10M/100M Ethernet Port in Wi-Fi omrežje (IEEE802.11 b/g/n); Frekvenčno območje: 2,412 GHz ~ 2,472 GHz; Širina kanala: 20MHz; Hitrost brezžičnega prenosa: 11b: do 11Mbps, 11g: do 54Mbps, 11n: do 72Mbps; Varnost: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK; Dostop: Preko mobilne aplikacije ali aplikacije za računalnik, ne podpira spletnega vmesnika; **Sistem:** Dostop: Preko mobilne aplikacije, ne podpira spletnega vmesnika; Shranjevanje: Podpira lokalno shranjevanje na Micro SD/SDHC/SDXC do 256GB; Brezplačna aplikacija za mobilne naprave s sistemom Android in Apple IOS; Sprožitev dogodka: AI zaznavanje oseb; Prilagodljivo območje alarma: Podprto; Dvosmerni pogovor: Podprto; Splošne funkcionalnosti: Preprečevanje utripanja, dvojni tok, zrcalna slika, vodni žig; Kamera podpira sledenje gibanja ljudi; Protokol: EZVIZ Cloud proprietary protocol; **Splošno:** Območje delovanja: temperatura -10°C~45°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza); Napajanje: 5 VDC / max 2A (preko mikro USB vmesnika); Poraba: 8W MAX; Reset gumb: Da; Dimenzije: fi 95,8mm×90,6mm; Teža: 252g;

Paket vsebuje: 1x IP Kamera, 1x Napajalnik, 1x Napajalni kabel (3m), 1x Komplet za montažo, 1x Navodila

OPOMBA: Do kamere ni mogoče dostopati z brskalnikom, deluje pa z uporabo aplikacije.

Opis:



LED indikator:

Gori rdeče: Kamera se zaganja.

Počasi utripa rdeče: Neuspešna Wi-Fi povezava

Hitro utripa rdeče: Izjema naprave (npr. napaka pomnilniške kartice)

Gori modro: V aplikaciji EZVIZ se gleda sliko v živo ali posnetek kamere.

Počasi utripa modro: Kamera deluje pravilno.

Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo.

Počasi utripa oranžno: Vključen način zasebnosti.

Hitro utripa oranžno: Sprožen alarm.

*Reset gumb: Držite gumb 5s za ponovni zagon in ponastavitev parametrov kamere na privzete.

Namestitev:

1. Na steno / strop namestite priloženo predlogo.
2. Uporabite predlogo za vrtanje primernih lukenj. V izvrtane luknje vstavite priložene vložke (če je potrebno).
3. Privijte priloženi nosilec.
4. Kamero namestite na privit nosilec. Poravnajte nosilec in dno kamere.
5. Kamero zavrtite v smeri urinega kazalca.
6. Kameri nastavite željene kote objektiva (to storite preko aplikacije, saj je kamera motorizirana).



Uporaba kamere:

1. Priključitev kamere na napajanje

Kamero preko priloženega adapterja in napajalnega kabla priključite na mikro USB priključek na kameri. Ko prične LED indikator s hitrim utripanjem modre barve je kamera pripravljena za uporabo. Sedaj lahko nastavite na katero Wi-Fi omrežje bo kamera povezana.



2. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI



- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

3. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

Proces dodajanja kamere pričnite le takrat, ko LED indikator hitro utripa modro.

Brezžična povezava:

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na dnu kamere katero želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve

* Držite reset gumb 5s v primeru:

- a. Kamera se ne uspe povezati z vašim Wi-Fi omrežjem.
- b. Želite izbrati drugo Wi-Fi omrežje za kamero.

Žična povezava:

- Kamero preko ethernet kabla povežite z (usmerjevalnik naj bo tisti, na katerega je povezan telefon)
- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na dnu kamere katero želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje dodajanja kamere



Namestitev Micro SD pomnilniške kartice (izbirno):

1. Vstavite vašo micro SD kartico (ni priložena!) v režo kot je prikazano na sliki
2. V EZVIZ aplikaciji kliknite **Storage Status** v vmesniku **Device Settings** za pregled stanja spominske kartice.
3. Če je stanje spominske kartice prikazano kot **Uninitialized**, kliknite na stanje za inicializacijo spominske kartice

Opomba: Stanje se po inicializaciji spremeni v **Normal** in kartica je pripravljena za snemanje.



Firma in sedež proizvajalca

EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

" **EZVIZ Europe B.V.**" izjavlja, da je ta model, **CS-C6W-A0-3H4WF**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si