



**9510092**

Kartica PCI Express USB 3.0 Digitus  
2xA + Low Profile

**TECHTRADE**

## NAVODILA ZA UPORABO

### PREDSTAVITEV

DIGITUS PCI-express x1 kartica za vgradnjo v osebni ali HTPC računalnik

Popolnoma skladna z osnovno specifikacijo PCI Express Revision 2.0

Single-lane (x1) hitrost PCI Express do 5 Gbps

Skladna s specifikacijo Universal Serial Bus 3.0 Revizija 1.0

Podpira hkratno delovanje več USB 3.0, USB 2.0 in naprave USB 1.1, ki podpirajo naslednje hitrosti prenosa podatkov:

- nizka hitrost (1,5 Mbps)
- polna hitrost (12 Mbps)
- visoka hitrost (480 Mbps)
- super hitrost (5 Gbps)

Oba priključka podpirata vse hitrosti za prenos podatkov

Oba priključka podpirata napajanje 5 V/3 A

Funkcija Hot-Swap vam omogoča priklop/odklop naprav brez izklopa sistema

Podpira Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10/11 (32/64 bit), linux



### Paket vsebuje:

1x Kartica, 1x Navodila, 1x Medij z gonilniki, 1x Low profile adapter

### Strojna namestitvev

1. Izklopite računalnik iz napajanja
2. Odklopite kabel iz napajalnika in odstranite stranico ohišja
3. Vstavite kartico v prosto režo in jo pričvrstite z vijakom.
4. Vrnite stranico na ohišje računalnika in vstavite napajalni kabel v napajalnik

### Programska namestitvev

Namestitev gonilnika

Za Windows® XP/Vista/Win7 (32/64 bit)

1. Vstavite gonilnik CD-ja, povezan z USB 3.0 2-Port PCI Express Card v pogon CD-ROM.

2. Na namizju Windows kliknite Start, Zaženi.

3. Vnesite D:\USB3.0 NEC D720201-202\EXE \Setup.exe, kliknite V redu. (Spremenite D: da se ujema s črko pogona CD-ROM)

4. Za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

Za preverjanje namestitve gonilnika

Kliknite zavihek »Upravitelj naprav« v sistemskih lastnostih, ki ga boste dostop z nadzorne plošče Windows. Morali bi videti »Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller« in »Renesas Electronics USB 3.0 hub" pod "Krmilniki univerzalnega serijskega vodila" postavka.

**Firma in sedež proizvajalca:**

**ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA**