



2140055

TECHTRADE

Napajalnik mobilni Baseus Power Bank
20.000, 20W PPQD-H05 vijoličen + Lightning kabel

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus napajalnik je izvrstna rešitev za ljudi, ki potujejo ali preživljajo veliko časa zunaj doma in zato ne uspejo vedno napolniti svojega mobilnega telefona ali tabličnega računalnika. Zahvaljujoč uporabljeni tehnologiji omogoča hitro in večkratno polnjenje, poleg tega pa ima še sprednji digitalni zaslon, s katerim lahko preprosto in hitro preverite stanje baterije napajalnika. Baseus napajalnik je opremljen z vrsto zaščitnih funkcij (zaščita pred prekomernim polnjenjem, nevarnimi kratkimi stiki in celo pregrevanjem), ki med polnjenjem varujejo vašo opremo...

Tehnične specifikacije:

Kapaciteta: 20000mAh

Vhodna napetost strele: 5 V/2 A

Izhodna napetost USB: 4,5 V/5 A, 5 V/4,5 A, 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

Izhodna napetost USB tipa C: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A

Izhodna napetost strele: 5 V/2,4 A, 9 V/2,22 A

Teža: 360 g

Dimenzije: 74,6 x 123 x 32,8 mm

USB izhod: 1x

Izhod USB tipa C: 1x

Izhod Lightning: 1x

Paket vsebuje:

1 x napajalnik s hitrim polnjenjem z dodatnim kablom USB Lightning

Vzdrževanje

Da bi Power Bank najboljši in dolgo služil, upoštevajte nekaj osnovnih navodil:

1. Napolnite napravo vsake 3 mesece ko jo ne uporabljate.
2. Pazite da ne pride v stik z vlago ali korozijo.
3. Prvo polnjenje naj bo obvezno 5-8 ur.
4. Napajalnik se med polnjenjem baterije segreje, kar je normalno.
5. Vedno ga uporabite le z napravami, ki ne potrebujejo več kot 3A na USB vmesnikih.
6. Naprava uporabi Litijevo baterijo, pazite da ne povzročite kratkega stika z kovinskimi predmeti.

Uporaba

1. S pritiskom na gumb za vklop lahko preverite stanje baterije. LED zaslon prikazuje preostanek baterije napajalnika. Polnjenje power bank napajalnika: Uporabite priloženi USB mikro/USB tip-C kabel za polnjenje. Lahko ga vklopate v USB 220V pretvornik(prva slika) ali uporabite prosto USB rezo računalnika(druga slika), ter v USB tip-C vhod napajalnika. Vklopi se LED zaslon s prikazom stanja baterije. Ko je prikazano 100 je power bank napolnjen.
2. Polnjenje USB naprav: Uporabite USB kabel vaše naprave in ga vklopate v USB A-tip izhod(tretja slika).



Prva slika




Figure 1
Adapter Charging

Druga slika




Figure 2
USB Charging

Tretja slika




Figure 3
Charging Mobile phone

Firma in sedež proizvajalca: BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska