



2140066

TECHTRADE

Baseus prenosna baterija 20.000mAh 20W
PowerBank Lightning črna PPQD060201

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus prenosna baterija je izvrstna rešitev za ljudi, ki potujejo ali preživljajo več časa od doma zato potrebujejo hitro in večkratno polnjenje svoje naprave. Poleg tega ima prenosna baterija digitalni zaslon, s katerim lahko preprosto in hitro preverite stanje baterije. Opremljena je z različnimi zaščitnimi funkcijami (zaščita pred prekomernim polnjenjem, nevarnimi kratkimi stiki in pregrevanjem), ki med polnjenjem varujejo vašo napravo. Ima kapacitete 20000 mAh in 1x USB Lightning priključek...

Tehnične specifikacije:

Kapaciteta: 20000 mAh

Vhodna napetost Lightning: 5V / 2A

Vhodna napetost USB tipa C: 5V / 3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Izhodna napetost USB: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A

Izhodna napetost USB tipa C: 5V / 2.4A, 9V / 2.22A, 12V / 1.5A

Izhodna napetost kabla Lightning: 5V / 2.4A, 9V / 2.22A

Teža: 360g

USB izhod: 1x

Izhod USB Type-C: 1x

Izhod Lightning: 1x

Tehnične lastnosti:

Zanimiv in moderen dizajn

Lightning kabel vgrajen v ohišje

Zaščita pred pregrevanjem

Zaščita pred preobremenitvijo

Digitalni zaslon

Hitro polnjenje na Lightning priključek

Majhen in priročen



Paket vsebuje: 1 x Prenosna baterija, 1x navodila Vzdrževanje

Da bi Power Bank najboljši in dolgo služil, upoštevajte nekaj osnovnih navodil:

1. Napolnite napravo vsake 3 mesece ko jo ne uporabljate.
2. Pazite da ne pride v stik z vlago ali korozijo.
3. Prvo polnjenje naj bo obvezno 5-8 ur.
4. Napajalnik se med polnjenjem baterije segreje, kar je normalno.
5. Vedno ga uporabite le z napravami, ki ne potrebujejo več kot 3A na USB vmesnikih.
6. Naprava uporabi Litijevo baterijo, pazite da ne povzročite kratkega stika z kovinskimi predmeti.

Uporaba

1. S pritiskom na gumb za vklop lahko preverite stanje baterije. LED zaslon prikazuje preostanek baterije napajalnika.

Polnjenje power bank napajalnika: Uporabite priloženi USB mikro/USB tip-C kabel za polnjenje. Lahko ga vklopite v USB 220V pretvornik(prva slika) ali uporabite prosto USB rezo računalnika(druga slika), ter v USB tip-C vhod napajalnika. Vklopi se LED zaslon s prikazom stanja baterije. Ko je prikazano 100 je power bank napolnjen.

2. Polnjenje USB naprav: Uporabite USB kabel vaše naprave in ga vklopite v USB A-tip izhod(tretja slika).

Prva slika




Figure 1
Adapter Charging

Druga slika




Figure 2
USB Charging

Tretja slika




Figure 3
Charging Mobile phone