



9510096

TECHTRADE

Kartica PCI Express Firewire 800 Digitus TI + Low Profile

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Kartica Digitus z tremi firewire priklopi na PCI Express vodilu vam omogoča priključitev vaših firewire naprav na vaš osebni računalnik. Kartica podpira hitrost prenosa podatkov 100/200/400 Mbps in ima priložen tudi Firewire povezovalni kabel ter low profile nosilec...

Značilnosti in prednosti

Skladno s specifikacijami 1394 Open HCI v1.0 in v1.1

Skladno s specifikacijo PCI Express Base 1.1

Skladno s storitvami Physical Layer, kot so opredeljene v IEEE Std 1394a-2000

Podpira specifikacijo vmesnika za upravljanje napajanja vodila PCI-R1.1

Zagotavlja tri firewire vrata pri 100/200/400Mbps

32-bitni kanali DMA za branje/pisanje v fizični pomnilnik

Dva zunanja priključka 1394a, eno zunanje vrata 1394 min + dodatna notranja vrata 1394a, vklj. 4-polni napajalnik

Izokronski in asinhroni sprejem in prenos FIFO na čipu za pakete (2K za splošni sprejem plus 2K za izokronski prenos plus 2K za asinhrono prenašanje)

Vsebina paketa:

1 x kartica PCI Express, Firewire 1394a (3+1 vrata), 1 x priključni kabel Firewire 400, 4pin/M - 6pin/M, 0.7 m, 1 x nizkoprofilni nosilec, 1 x Priročnik

Opis strojne opreme

Priključek PCI-Express x 1

3x 1394-A

1x 1394 mini

Sistemske zahteve

Windows® Win7 / Win8 / Win10 / Mac

Namestitev strojne opreme

Izklopite računalnik in vse naprave, ki so priključene nanj.

Odstranite pokrov računalnika. Poiščite prost PCI Express vmesnik na matični plošči.

Previdno vstavite vašo kartico v režo in jo z vijakom pritrdite na ohišje.

Sistemi vir napajanja priključite na napajalni priključek kartice.

Namestite pokrov. Priključite napajanje. Vključite računalnik.

Namestitev programske opreme

Pri zagonu Windows sistema bo le-ta samodejno zaznal novo strojnoopremo. Preverite če je naprava pravilno nameščena. V nastavitvah izberite možnost upravitelj naprav, kjer lahko preverite če naprava deluje pravilno. Če računalnik naprave ne zazna jo odstranite izračunalnika, ter jo ponovno namestite.

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH AUF DEM SCHÜFFEL 3 D - 58513 LÜDENSCHIED , NEMČIJA

