



1385053

TECHTRADE

Delock tester mrežni
+orodje kit 3-delno +konektorji 86696

NAVODILA ZA UPORABO

Opis

Komplet orodij Delock vsebuje vsa orodja za namestitev omrežnih kablov. Poleg dveh odstranjevalcev žice, orodja za stiskanje in omrežnega testerja je priložena praktična škatla s konektorji RJ45 in RJ11 ter nadomestna rezila za klešče.

Zaradi priloženega spojnika RJ45 lahko npr. dva kabla povežete skupaj. V priročni torbici je komplet varen za prenašanje in hitro pripravljen za uporabo.

Tehnične lastnosti:

Tester omrežnega kabla za RJ45 / RJ11 z odstranljivo daljinsko enoto

Tester omrežnega kabla s prostorom za baterijo za 1 x 9 V baterijo (ni vključena)

Odstranjevalnik kablov za prepletene parice in koaksialne kable

Odstranjevalnik kablov, nastavljen za različne premere kablov

Orodje za stiskanje vtičev RJ45 / RJ11 in RJ12

Mere torbe (DxŠxV): ca. 22,5 x 16,8 x 5,3 cm

9-voltna baterija (ni priložena)



Paket vsebuje:

1x Tester omrežnega kabla, 2x odstranjevalec kabla, 1x orodje za stiskanje, 15x RJ11 vtič, 15x RJ45 vtič, 3x nadomestno rezilo, 1x spojnik RJ45, 1x Škatla za shranjevanje, 1x Torba, 1x Navodila

Varnostna navodila

- Izdelek zaščitite pred vlago
- Izdelek zaščitite pred direktno sončno svetlobo

Delovanje testerja kablov

Cable Tester lahko preizkusi kable z zvitimi paricami in prepozna napačne povezave, kratek stik in odprt tokokrog.

Priključite en konec kabla LAN v vrata RJ45 (ali RJ11) glavne enote, in drugi konec v odstranljivo daljinsko enoto preizkuševalca. Vključite tester s preklopom na ON za normalno hitrost ali S za testiranje nizke hitrosti.

LED diode se bodo vklopile zaporedno, kot je prikazano spodaj:

Glavni tester: 1-2-3-4-5-6-7-8-G

Daljinski tester: 1-2-3-4-5-6-7-8-G

Če ima ena žica odprt tokokrog, se lučka ne prižge.

Če je ožičenje nepravilno (npr. prekržani žici 2 in 4), se bo zaslon prikazal sprememba:

Glavni tester: 1-2-3-4-5-6-7-8-G

Daljinski tester: 1-4-3-2-5-6-7-8-G

Če sta dva ali več kablov v kratkem stiku, ustrezne LED diode ne svetijo na oddaljeni enoti, medtem ko na glavni enoti delujejo normalno.

Izjava o skladnosti

Izdelki s simbolom CE izpolnjujejo direktivo EMC (2014/30/EU) in direktive RoHS (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), ki jih je objavila EU-komisija.

Firma in sedež podjetja

TRAGANT Handels- und Beteiligungs GmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA