



9515006

TECHTRADE

Kartica ExpressCard Serijska Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Expresscard kartica z 1x serijskimi vrati RS232 DB9
Popolna skladnost z ExpressCard specifikacijo 1.0
Chipset PL 2303X, Podpora za Plug&Play in hotswap
1x RS232 / DB9 izhod,
Oblika Expresscard 34
Deluje z različnimi tipi RS232 naprav
Podpira RS232 modeme, PDA, digitalne kamere, tiskalnike,...
Prenosi podatkov do 230, 400 bps
Podpora za OS Windows® XP, Vista, 7 in 8
Napajanje preko express vodila, dodatno napajanje ni potrebno
Vsebina paketa: 1x Kartica, 1x Navodila



Opis izdelka

1. Serijski DB9 vhod

Sistemske zahteve

1. Windows 2000, XP and Server 2003, Vista, Linux
2. Prosta ExpressCard reža

Namestitev programske opreme

Pred programsko namestitvijo NE vstavite v računalnik kartice!

1. V računalnik vstavite namestitveni CD, ki je priložen izdelku.
2. Pomaknite se na polje **START** in izberite aplikacijo **ZAŽENI**.
3. Ob zagonu aplikacije **ZAŽENI** se vam bo odprlo pojavno okno, kamor vtipkajte **D:\DS31204\2K_XP_2003\Setup.exe** in pritisnite V redu (če imate CD-ROM na kakem drugem drive-u, kot D morate ustrezno prilagoditi zapis.)
4. Sledite postopku namestitve
5. Nato v računalnik vnesite kartico v ExpressCard režo
6. Odprite **URAVITELJA NAPRAV**, ki se nahaja pod sistemskimi nastavitvami in preverite če imate nameščen »**Prolific USB-to-Serial Comm Port...**«
7. Po končani namestitvi ponovno zaženite računalnik
8. Sedaj vstavite DB9 kabel
9. Kartica ExpressCard je sedaj na voljo za uporabo.

Namestitev strojne opreme

1. Izklopite računalnik.
2. ExpressCard mrežno kartico vstavite trdno v računalnik
3. Prižgite računalnik

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH AUF DEM SCHÜFFEL 3 D - 58513 LÜDENSCHIED NEMČIJA