



9104073

TECHTRADE

Stikalo Giga 24-P 10/100/1000 +2xSFP+
CSS326-24G-2S+RM Mikrotik

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Cloud Smart Switch CSS326 je gigabitno stikalo (managed switch) s 24 gigabitnimi porti in 2x SFP+ (10Gb) kletko. Primerno za montažo v 48cm (19") kabinet.

Stikalo poganja Mikrotikov operacijski sistem SwOS, ki nam ponuja širok nabor različnih nastavitev.

- "non-blocking" preklapljanje na OSI Layer 2
- 16K host tabela
- IEEE 802.1Q VLAN
- Do 4K simultanih VLAN-ov
- Broadcast Storm kontrola
- Mikrotik neighbor odkrivanje
- SNMP v1
- Spletni vmesnik za upravljanje
- RSTP
- port-to-port forwarding
- MAC filter,
- ACL - Access List
- konfiguracija VLAN-ov
- traffic mirroring
- omejevanje hitrosti prenosa,
- nastavljanje nekaterih polj v MAC in IP glavah paketov



Poraba pod maksimalno obremenitvijo je le 19W

SFP kletka podpira 1.25 Gb SFP in 10 Gb SFP+ mini GBIC module.

Pred nakupom preverite [listo kompatibilnosti](#) SFP modulov.

PRIKLJUČITEV:

1. Povežite Ethernet kable na CSS326 mrežne priključke.
2. Napajanje je možno preko napajalnega priključka z napajalnikom (8-30V, priložen je 24V/1.2A napajalnik) ali preko port-a 1 s pasivnim PoE (8-30V)
3. Za dostop do SwOS konfiguracijskega vmesnika, nastavite LAN IP konfiguracijo vašega računalnika na statičen IP 192.168.88.2
4. Privzeti IP naslov CSS326 je 192.168.88.1 SwOS vmesnik je dostopen preko brskalnika. **Privzeto uporabniško ime: admin, gesla ni.**

KONFIGURACIJA:

CSS326 je pripravljen na uporabo kot stikalo. Za dostop do vseh njegovih funkcionalnosti se je potrebno povezati na SwOS internetni vmesnik.

Priključki in razširitvene reže

- 24x Ethernet port (podpora Auto MDI/X), kar omogoča uporabo Straight ali Crossover kabla
- Port 1 podpira pasivno PoE napajanje (8-30V)
- 2x SFP+ kletka s podporo za 1.25 Gb SFP in 10 Gb SFP+ mini GBIC

Reset gumb

Ima dve funkcionalnosti:

1. Držite reset gumb med zagonom naprave dokler ne začnejo LED utripati, spustite gumb za resetiranje SwOS konfiguracije.
2. Držite reset gumb med zagonom naprave dlje, dokler ne začnejo LED utripati dvakrat hitreje in nato spustite gumb da naprava čaka na TFTP firmware nadgradnjo.

SISTEM:

Vse informacije o sistemu SwOS se nahajajo na <http://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS>.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Mikrotiks SIA" izjavlja, da je ta model, **CSS326-24G-2S+RM** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

MIKROTIKLS, SIA, AIZKRAUKLES 23, LV-1006 RIGA, LATVIJA