



2140046

TECHTRADE

Napajalnik mobilni Baseus Power Bank 20.000 20W
PPDML-M01 bel

NAVODILA ZA UPORABO

Visoko zmogljiv napajalnik je nekaj, kar morate vedno imeti pri roki. To je pomembno zlasti, če uporabljate več elektronskih naprav hkrati in želite imeti stalen dostop do energije brez nevarnosti, da bi se baterija izpraznila v najmanj pričakovanem trenutku. Baseus napajalnik je zaradi več priključkov univerzalen, omogoča pa napajanje kar treh naprav hkrati. Litijeva polimerna baterija kapacitete 20.000mAh poskrbi za večkratno polnjenje mobilnega telefona, tablice, digitalnega fotoaparata ali slušalk. Napajalnik je primeren za potovanja, v pisarni, doma in na vseh drugih mestih, kjer morate hitro in varno napolniti svojo opremo...

Mobilni napajalnik Baseus 20.000 20W PPDML-M01

Tehnične specifikacije:

- Možnost napajanja preko USB mikro-B ali USB tip-C priključka
- USB tip-C priključek lahko deluje kot vhodni ali izhodni priključek
- LED indikator kapacitete baterije
- Gumb za aktivacijo LED indikatorja za preverjanje statusa napolnjenosti baterije
- Vhod:
 - Mikro B vhod: 5V/2A, 9V/2A
 - Vhod tipa C: 5V/3A, 9V/2A
- Izhod:
 - Izhod tipa C: 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,5A
 - USB1/USB2 izhod: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
- Skupna moč: 5 V/3 A maks.
- Vrsta baterije: litijeva polimerna baterija
- Kapaciteta: 20000mAh / 3,7V (74Wh)
- Nazivna zmogljivost: 12000mAh (5V/3A)
- Izkoristek: ≥75%
- Velikost: 153*68,8*29,5 mm
- Teža: 452g
- Barva: bela



Vzdrževanje

Da bi Power Bank najboljši in dolgo služil, upoštevajte nekaj osnovnih navodil:

1. Napolnite napravo vsake 3 mesece ko jo ne uporabljate.
2. Pazite da ne pride v stik z vlago ali korozijo.
3. Prvo polnjenje naj bo obvezno 5-8 ur.
4. Napajalnik se med polnjenjem baterije segreje, kar je normalno.
5. Vedno ga uporabite le z napravami, ki ne potrebujejo več kot 3A na USB vmesnikih.
6. Naprava uporabi Litijevo baterijo, pazite da ne povzročite kratkega stika z kovinskimi predmeti.

Uporaba

1.S pritiskom na gumb za vklop lahko preverite stanje baterije. LED zaslon prikazuje preostanek baterije napajalnika.

Polnjenje power bank napajalnika: Uporabite priloženi USB mikro/USB tip-C kabel za polnjenje. Lahko ga vklopite v USB 220V pretvornik(prva slika) ali uporabite prosto USB rezo računalnika(druga slika), ter v mikro USB / USB tip-C vhod napajalnika. Vklopi se LED zaslon s prikazom stanja baterije. Ko je prikazano 100 je power bank napolnjen.

2. Polnjenje USB naprav: Uporabite USB kabel vaše naprave in ga vklopite v USB A-tip izhod(tretja slika).

Prva slika

Druga slika

Tretja slika




Figure 1
Adapter Charging




Figure 2
USB Charging




Figure 3
Charging Mobile phone

Firma in sedež proizvajalca: BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska