



9550034

TECHTRADE

Čitalec in presnemovalec diskov USB 3.2 Gen2
Tip C za M.2 NVMe PCIe SSD Delock

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Delock M.2 čitalec in presnemovalec diskov omogoča namestitve dveh M.2 PCIe NVMe SSD diskov in priključitev na računalnik ali prenosnik preko USB priključka.

M.2 PCIe SSD funkcija kloniranja

Funkcija kloniranja omogoča presnemovanje vsebine SSD diska na drug disk brez potrebe po priključitvi na računalnik.

Dodatno hlajenje

Ventilator na dnu čitalca zagotovi dodatno hlajenje vstavljenim SSD diskom in poskrbi za nemoteno delovanje

Primeren za prenašanje diskov

Eleganten dizajn in posebej zasnovan pokrov poskrbita, da je čitalec primeren tudi za prenašanje dveh nameščenih M.2 diskov.

Tehnične lastnosti:

- Priključki:
 - 1x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen2) tip-C ženski
 - 2x 67 pin M.2 key M reža
 - 1x DC jack
- Vezni nabor: Asmedia ASM2362
- Podpira M.2 module s key M ali key B+M na osnovi PCIe
- Podpira NVMe Express (NVMe)
- Hitrost prenosa podatkov do 10 Gbps
- Podpira UASP
- LED indikator za napajanje, dostop in stanje presnemovanja
- Funkcijski gumbi:
 - 1x Gumb za presnemovanje
 - 1x Stikalo za vklop/izklop
- Dimenzije (DxŠxV): ca. 132 x 93 x 93 mm
- Hot Plug, Plug & Play podpora
- Podprti OS: Android 9.0 in novejši, Chrome OS 83.0 in novejši, iPad Pro (2018), Linux Kernel 5.4 in novejši, Mac OS 10.15.6 in novejši, Windows 8.1/10 32 in 64-bit



Deluje samo z M.2 NVMe SSD. Pred nakupom preverite tip vašega M.2 SSD

Tehnične lastnosti napajalnika:

- Vhodna napetost: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0.8 A
- Izhodna napetost: 12 V / 2 A
- Ozemljitev zunaj, plus znotraj
- Dimenzije:
 - znotraj: fi ca. 2.5mm
 - zunaj: fi ca. 5.5mm
 - dolžina: ca. 10mm

Paket vsebuje:

1x Delock čitalec in presnemovalec diskov, 1x USB C-C kabel (ca. 1m), 1x Napajalnik, 1x Navodila

Namestitev čitalca

1. Prižgite vaš računalnik
2. USB kabel čitalca priključite v prost USB vmesnik vaše naprave.
3. Vstavite vaš M.2 NVMe SSD disk v prosto režo čitalca.
4. Prižgite vaš čitalec.
5. Vaš računalnik bo zaznal vstavljen SSD. Vstavljen SSD je pripravljen na uporabo.

Funkcija kloniranja

Opomba: Pred pričetkom kloniranja se prepričajte, da ima M.2 NVMe SSD na katerega boste podatke klonirali enako ali večjo kapaciteto kot jo ima M.2 NVMe SSD s podatki.

Vsi podatki na ciljnem M.2 NVMe SSD disku bodo prepisani med procesom kloniranja. Priporočamo uporabo novega ali praznega M.2 NVMe SSD diska.

Kloniranje diskov brez priključene USB naprave

1. Priključite priloženi napajalnik na vaš čitalec in v električno vtičnico.
2. V režo A (source) vstavite vaš M.2 NVMe SSD s katerega želite podatke prenesti
3. V režo B (target) vstavite vaš M.2 NVMe SSD na katerega želite podatke prenesti
4. Prižgite vaš čitalec
5. Prižgal se bo oranžen LED indikator ob svoji reži
6. Pritisnite in držite »Clone« gumb 3s ~ 5s za pričetek procesa kloniranja
7. LED indikatorji prikazujejo stanje kloniranja.

Firma in sedež podjetja

TRAGANT Handels- undBeteiligungs GmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA