



9801034

TECHTRADE

Pretvornik USB 3.1 Tip-C - Smartphone Docking station
7 port Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

Digitus docking station za pametne telefone lahko spremeni vaš telefon v namizni sistem. Omogoči vam ogled vsebine telefona na UHD zaslonu, v namiznem načinu (če telefon to podpira) pa ga lahko uporabljate kot klasični PC.

Tehnične lastnosti:

- 1x USB 3.2 Gen1 tip-A (USB 3.1 Gen1 / USB 3.0) ženski - SuperSpeed 5Gbps
- 2x USB 2.0 tip-A ženski (za priključitev perifernih naprav, npr. miška in tipkovnica)
- 1x HDMI-A 19-pin ženski
- 1x USB 3.2 Gen1 tip-C s funkcijo napajanja
- HDMI ločljivost do 4K @ 30Hz
- HDMI 1.4 specifikacija
- Podpora HDCP 1.4
- 1x čitalec SD kartic (v2.0)
- 1x čitalec microSD kartic (v2.0)
- Podpora microSD, SD, SDHC, SDXC do kapacitete 2TB (FAT32 format)
- USB tip-C hitrost prenosa: do 5Gbps
- USB tip-C napajanje: 5V / 3A / 15W
- Hot Plugging - podpira priključitev in odklop naprav med uporabo
- Plug & Play - za delovanje ne potrebuje dodatnih gonilnikov
- Podprti OS: Android 8, 9, 10 in novejši
- Napajanje: 5 - 20 V DC
- Poraba v stanju mirovanja: < 200mA
- Poraba med delovanjem: 220 ~ 3000 mA
- Dimenzije (DxŠxV): 11 x 8 x 2 cm
- Teža: 80g

Paket vsebuje:

1x Pretvornik Digitus, 1x Navodila za uporabo

Opomba:

Pred nakupom preverite, da tip-C priključek na vašem računalniku podpira **DisplayPort Alt Mode (DP Alt Mode)**.

USB in čitalec kartic ne podpira NTFS datotečnega formata. Čitalec kartic ne more istočasno brati in zapisovati.

NAMESTITEV

1. Na docking station vstavite vaš pametni telefon.
2. Če želite vaš telefon napajati priključite napajalni kabel v USB tip-C vmesnik docking station-a.
3. V HDMI vmesnik priključite zaslon ali projektor.
4. USB tip-A vmesniki omogočajo priključitev perifernih naprav ali zunanjih diskov
5. V čitalec kartic lahko vstavite spominske kartice.



Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA

