



9802050

TECHTRADE

Bluetooth Audio sprejemnik BT 5.0 aptX Ugreen 40759-ugreen

NAVODILA ZA UPORABO

Sprejemnik Bluetooth 5.0 proizvajalca Ugreen omogoča brezžično povezavo telefona z napravami, ki te funkcije originalno nimajo, so pa opremljene z RCA ali 3,5 mm mini jack konektorjem. Kodek aptX zagotavlja prenos glasbe brez odlašanja brez izgub. Sprejemnik se napaja preko mikro USB priključka.

S to praktično napravo lahko povežete slušalke, zvočnike ali drugo igralno opremo prek 3,5 mm mini priključka ali RCA kabla. Vsa oprema s temi priključki je združljiva. Bluetooth 5.0 z aptX zagotavlja stalno in nemoteno brezžično povezavo. Oddajnik in sprejemnik naj bosta oddaljena največ 10 m.

Specifikacije:

Model: 40759

Bluetooth ime: UGREEN-40759

Bluetooth verzija: 5.1

Bluetooth protokol: AVRCP, A2DP

3.5mm Stereo audio izhod: RCA

Razpon frekvence: 2400-2483.5 MHz

SNR: >90dB

Skupno harmonično popačenje: <0,1 %

Kakovost HiFi, podpira SBC, AAC, aptX™, aptX™HD

Razdalja delovanja: do 10m

Mikro USB priključek SV za napajanje

Mere: D 66,6xŠ 66,6xV 24 (mm)



Kako povezati:

-Enoto držite v območju oddajanja 10 m in jo prižgite

-Poiščite zaznavanje Bluetooth v telefonu in zaženite iskanje naprav Bluetooth (Glejte uporabnika priročnik vašega telefona).

-Našli boste "UGREEN-40758" ali "UGREEN-40759"

Na seznamu telefonov in ga izberite, nato pa boste slišali zvok "Pair Successful Connected" in modri indikator utripne enkrat/10s.

-Način ponovne povezave: Ko je ta enota odklopljena ali seznanjanje preklicano, bo vstopil v način ponovne povezave, ki omogoči samodejno povezavo z zadnjima povezanimi napravama Bluetooth z zvokom »Povezano«, modra indikator utripne enkrat/5 s.

-Dvokliknite gumb, da vstopite v način seznanjanja pod stanje vklopa, da seznaniate drugo napravo Bluetooth.

-Kliknite gumb za pošiljanje naročila za ponovno povezavo pod seznanjeno način.

-Način časovne omejitve: Ta enota bo prešla v način časovne omejitve, če obstaja možnost, da ni seznanitve v 5 minutah z nobeno napravo

-Ponastavitev: po vklopu pritisnite in držite gumb za vklop 10 sekund, dokler ne sveti modro 5 sekund.

Nato se bo izdelek samodejno izklopil znova vklopite izdelek, da ga seznaniate.

-Ko je vaš telefon zunaj dosega oddajanja t 0m/32ft, se naprava modra lučka utripne enkrat/5 s in vsakič, ko se vrnete na učinkovite razdalje, se bo samodejno povezal.

-Povezovanje z dvema napravama: izdelek se lahko poveže z dvema napravama Bluetooth. Nato izdelek najprej seznaniate z napravo A izklopите Bluetooth naprave A. Nato seznaniate izdelek z napravo B. Vključite Bluetooth telefona A in bo samodejno znova vzpostavite povezavo z izdelkom.

-Ko je vaš telefon zunaj dosega oddajanja t 0m/32ft, se naprava modra lučka utripne enkrat/5 s in vsakič, ko se vrnete na učinkovite razdalje, se bo samodejno povezal.

-Povezovanje z dvema napravama: izdelek se lahko poveže z dvema napravama Bluetooth. Nato izdelek najprej seznaniate z napravo A izklopите Bluetooth naprave A. Nato seznaniate izdelek z napravo B. Vključite Bluetooth telefona A in bo samodejno znova vzpostavite povezavo z izdelkom.

-Način časovne omejitve: Ta enota bo prešla v način časovne omejitve, če obstaja možnost, da ni seznanitve v 5 minutah in adapter vstopi v način ponovne povezave in nikoli ne izklopите.

-Ponastavitev: po vklopu pritisnite in držite gumb za vklop 10 sekund, dokler ne sveti modro 5 sekund.

Nato se bo izdelek samodejno izklopil znova vklopite izdelek, da ga seznaniate.

-Ko je vaš telefon zunaj dosega oddajanja t 0m/32ft, se naprava modra lučka utripne enkrat/5 s in vsakič, ko se vrnete na učinkovite razdalje, se bo samodejno povezal.

-Povezovanje z dvema napravama: izdelek se lahko poveže z dvema napravama Bluetooth. Nato izdelek najprej seznaniate z napravo A izklopите Bluetooth naprave A. Nato seznaniate izdelek z napravo B. Vključite Bluetooth telefona A in bo samodejno znova vzpostavite povezavo z izdelkom.

-Način časovne omejitve: Ta enota bo prešla v način časovne omejitve, če obstaja možnost, da ni seznanitve v 5 minutah z nobeno napravo

-Ponastavitev: po vklopu pritisnite in držite gumb za vklop 10 sekund, dokler ne sveti modro 5 sekund.

Nato se bo izdelek samodejno izklopil znova vklopite izdelek, da ga seznaniate.

-Ko je vaš telefon zunaj dosega oddajanja t 0m/32ft, se naprava modra lučka utripne enkrat/5 s in vsakič, ko se vrnete na učinkovite razdalje, se bo samodejno povezal.

-Povezovanje z dvema napravama: izdelek se lahko poveže z dvema napravama Bluetooth. Nato izdelek najprej seznaniate z napravo A izklopите Bluetooth naprave A. Nato seznaniate izdelek z napravo B. Vključite Bluetooth telefona A in bo samodejno znova vzpostavite povezavo z izdelkom.

Opombe

- Adapter bo shranil ID, identificiran pri seznanjanju in samodejno vzpostavi povezavo glede na shranjen ID.
- Ta adapter lahko samodejno shrani seznanjeni ID poveži naslednjič (največ 7 ID-jev je mogoče shraniti, vendar prvi ena bo samodejno izbrisana, če je številka več).
- Če povezava večkrat ni uspela, lahko ponastavite adapter na tovarniške nastavitve ali znova zaženite naprave Bluetooth.
- Ko je seznanjen z dvema napravama, ne predvajajte glasbe na obeh izmed njih.

Glasba in nadzor glasnosti

- Odprite predvajalnik glasbe v telefonu v seznanjenem načinu.
- Pritisnite gumb za predvajanje najnovejše skladbe, predvajane na vašem telefonu, ali upravljanje s telefonom, modri indikator utripne dvakrat/10 s. · Pritisnite gumb, da začasno ustavite glasbo ali upravljate s telefonom, modri indikator utripne enkrat/1 Os.
- Premik na prejšnjo ali naslednjo skladbo v telefonu.
- Upravljajte glasnost s telefonom ali zvočnikom. (Glejte uporabniški priročnik vašega telefona) Preklapljanje glasovnih pozivov: Privzeti glasovni poziv je angleščina. V načinu seznanjanja trikrat pritisnite in držite gumb za vklop, da preklopite med angleščino in kitajščino. Ko izdelek po izklopu znova vklopite, se prejšnje nastavitve shranijo.

Led indikator lučk:

LED barva	Sec/kkrat	Delovni status
Modra lučka prižgana	1s	Izklopljeno
Modra lučka utripa	Dvakrat /1s	Vklop/povezovalni način
Modra lučka utripa	Enkrat/10s	Uspešna povezava
Modra lučka utripa	Dvakrat/10s	Igranje glasbe
Modra lučka utripa	Enkrat /5s	Ponovna povezava
Modra lučka prižgana	5s	Tovarniška nastavitve

Delovanje:

Status			
	Kratek pritisk	Dolg pritisk	Dvojni pritisk
Izklop		Vklop za 3s	
Povezovanje		Izklop za 3s	
Vklop		Izklop za 3s	
Vklop	Tovarniške nastavitve za 10s	Tovarniške nastavitve za 10s	Tovarniške nastavitve za 10s
Vklop			
Vklop			Povezovanje
Igranje glasbe	Pavza		
Ustavljena glasba	Začetek		

Opombe:

- Deluje z napajanjem 5 V±5 %, ki presega obseg standardna napetost lahko poškoduje izdelek ali kabel do nenamernih varnostnih težav.
- Tega izdelka ne postavljajte v bližino magnetov ali izdelkov z močnim magnetnim poljem, ki bo vplivalo na normalno delovanje izdelka ali poškodovali izdelek.
- Izogibajte se uporabi te enote pri ekstremno visokih ali nizkih temperaturah in vlažnih okoljih.
- Izdelka ne pazite na tla ali mečite, saj bi ga lahko poškodovali za nesramno uporabo.
- Te enote ne izpostavljajte prahu, vodi ali ekstremnim vplivom temperature.

· Adapter je radijski signal. Prepričajte se, da ni druge motnje signala.

- Ne spreminjajte, popravljajte ali razstavljajte naprav, če je tako, vas prosimo stik s proizvodnjo.
- Da preprečite morebitne poškodbe sluha, ne poslušajte pri visoki glasnosti ravni glasnosti za daljša obdobja.

Vsebina paketa:

- 1 x Bluetooth 5.1 avdio adapter za sprejemnik
- 1 x 3,5 mm avdio kabel
- 1 x Micro USB kabel za napajanje
- 1x priročnik