



5530130

TECHTRADE

Digitus miška trackball brezžična USB črna DA-20156

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Digitus brezžična ergonomska optična miška s sledilno kroglico z baterijo za ponovno polnjenje

Ergonomska oblika je prijazna do vaših sklepov in izboljša naravno držo rok

Zmanjša gibanje rok in zapestij, preprečuje utrujenost in slabo držo

Izkoristite prednosti miške z integrirano sledilno kroglico

3 standardni gumbi miške, drsno kolesce + 2 dodatna funkcijska gumba (naprej/nazaj)

Vrata USB-C™ za hitro polnjenje miške

Polnilna baterija 600 mAh za dolg čas delovanja

Tehnične lastnosti:

Možna povezava s 3 napravami, preklapljanje s pritiskom na gumb

(2 x Bluetooth / 1 x USB brezžično)

Ločljivost senzorja nastavljiva v treh stopnjah (1000, 1600, 2400 dpi)

Hitrost vzorčenja: 4000 fps

Različica Bluetooth: 4.0

Brezžična frekvenca: 2,4 GHz

Brezžični doseg: 8 m max.

Delovna napetost: 3,7 V DC / 4 mA (vgrajena Li-ion baterija, 600 mAh)

LED indikatorji: sprememba ločljivosti, seznanjanje, nizka napetost, polnjenje

Nano brezžični sprejemnik USB se pospravi v miško

Stikalo za vklop/izklop na spodnji strani miške

Operacijski sistemi: Windows 8 in novejši, macOS 10.10 in novejši, Android 4.3 in novejši

Delovna temperatura: -15 °C do +45 °C

Delovna vlažnost: <85% RH (brez kondenzacije)

Dimenzije: D 13,4 x Š 9,7 x V 4,8 cm

Teža: 132 g

Paket vsebuje: 1x Digitus miška, 1x Navodila

Vklop in izklop ->

Na spodnji strani se nahaja stikalo za vklop in izklop.

Tipka	funkcija
Leva tipka	Standardna leva tipka
Srednja tipka na kolesčku	Standardna srednja tipka
Desna tipka	Standardna desna tipka
Kolesček	Standardni kolesček
Tipka naprej	Funkcija naprej v sistemu Windows
Tipka za nazaj	Funkcija za nazaj v sistemu Windows
DPI način	Preklop DPI: 1000, 1600, 2400
Preklopna tipka za seznanjanje	Preklop 2.4G/Bluetooth; Bluetooth povezovanje
Tipka za VKLOP/IZKLOP	Vklop/izklop

Funkcije miške

- Način bujenja: gumb za bujenje gor
- Način mirovanja: pustite miško počivati 30 minut
- Hitrost poročanja: 2,4 G 250 Hz / Bluetooth 125 Hz
- Prikaz DPI: 1000 (rdeča utripa enkrat), 1600 (rdeča utripa dvakrat), 2400 (rdeča utripa trikrat) krat
- Stikalo 2.4G/Bluetooth: Preprosto pritisnite tipko za seznanjanje stikala, da preklopite med 2,4G/Bluetooth
- Seznanjanje 2.4G: Ko je miška vklopljena, pritisnite in držite 3 tipke (leva + srednja + desna) 3 sekunde, ko ste v kanalu 2.4G. Indikator kanala 2.4G utripa za vstop v stanje ujemanja kode in stanje ujemanja kode je uspešno, ko lučka kanala vstavljenega sprejemnika vedno sveti na
- Seznanjanje Bluetooth: Pritisnite tipko za seznanjanje preklopa za 3 sekunde v ustreznem kanalu Bluetooth in lučka kanala Bluetooth med vnašanjem seznanjanja utripa država
- Lučka indikatorja polnjenja: rdeča lučka med polnjenjem, izklopljena po popolnem polnjenju napolnjena
- Indikator nizke napetosti: Ko je napetost nižja od 3,4 V, rdeči indikator nizke napetosti in indikator ustreznega kanala utripata. Samodejni izklop spodaj 3,2 V-3,0 V.

Namestitev strojne opreme

1. Enostavno priklopite miško v prosto USB režo.

Računalnik bo samodejno zaznal in namestil primerne gonilnike.

2. Stranska gumba (ob palcu) imata funkcijo stran naprej in stran nazaj. Gumb na drsniku (scrolllock) pa vklopi/izklopi funkcijo drsnega premikanja po spletni strani.

3. DPI gumb poleg drsnika preklopi občutljivost miške med 1000, 1600 dpi.

Opozorilo!! Miška ne bo delovala na gladkih površinah, steklu, reflektivnih površinah in 3D podlogah za miško.

Firma in sedež proizvajalca: ASSMANN Electronic GmbH AUF DEM SCHÜFFEL 3 D - 58513 LÜDENSCHIED NEMČIJA

